

Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20 mm, mit oder ohne Spannungswählereinsatz



Sicherungsschublade ohne Spannungswählereinsatz mit Kurzschlussbolzen  
 (Sicherungseinsätze nicht bestückt)



Sicherungsschublade mit Spannungswählereinsatz  
 (Sicherungseinsätze nicht bestückt)

## Zulassungen und Konformitäten

### Beschreibung

- Komponente
- Schnappbefestigung von Frontseite
- 2 Funktionen :  
 - Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5x20 mm , Spannungswähler
- Zugelassen mit Gerätesteckerkombielement

### Merkmale

- Die Schublade des Sicherungshalters erfüllt die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1 für medizinische Geräte
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950

### Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Schublade mit anderen Spannungswerten

### Referenzen

Passend zu Typ: [DD11](#); [DD12](#); [DD14](#); [DD21](#); [DD22](#); [KEA-Print](#); [KFA](#); [KMF](#)

### Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

## Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)

### Anwendungsnormen

Anwendungsnormen in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-12 und -13.

### Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	Medizinaltechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1

## Spannungswähler-Einsätze

Index	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.			
	xx	1	2	3
4301.1014.01	110	150	220	-
4301.1014.02	120	-	240	-
4301.1014.03	110	-	220	-
4301.1014.04	115	-	220	-
4301.1014.05	110	-	230	-
4301.1014.06	115	-	230	-
4301.1014.07	100	110	220	240
4301.1014.08	100	120	220	240
4301.1014.10	220	-	240	-
4301.1014.11	120	220	240	-
4301.1014.12	110	220	240	-
4301.1014.14	-	-	-	-
4301.1014.15	100	120	220	-
4301.1014.23	100	115	220	240
4301.1014.24	115	230	240	-
4301.1014.29	100	120	230	240
4301.1014.34	100	115	230	240
4301.1014.49	110	220	230	240
4301.1014.51	100	-	-	-
4301.1014.52	120	220	230	240
4301.1014.53	100	-	-	-
4301.1014.54	120	220	230	240
4301.1024.02	120	-	240	-
4301.1024.03	110	-	220	-
4301.1024.05	110	-	230	-
4301.1024.06	115	-	230	-
4301.1024.07	100	110	220	240
4301.1024.08	100	120	220	240
4301.1024.11	120	220	240	-
4301.1024.12	110	220	240	-
4301.1024.14	-	-	-	-
4301.1024.15	100	120	220	-
4301.1024.23	100	115	220	240
4301.1024.24	115	230	240	-
4301.1024.25	100	120	230	-
4301.1024.26	220	230	240	-
4301.1024.36	100	110	120	-
4301.1024.37	100	110	230	240
4301.1024.38	110	127	230	-
4301.1024.45	100	220	230	240
4301.1024.47	100	-	120	-
4301.1024.48	100	110	230	-
4301.1214.01	110	150	220	-
4301.1214.02	120	-	240	-
4301.1214.03	110	-	220	-
4301.1214.05	110	-	230	-
4301.1214.06	115	-	230	-
4301.1214.07	100	110	220	240
4301.1214.08	100	120	220	240
4301.1214.10	220	-	240	-
4301.1214.11	120	220	240	-
4301.1214.12	110	220	240	-
4301.1214.13	115	220	240	-
4301.1214.14	-	-	-	-
4301.1214.15	100	120	220	-

Index xx	Aufdruck auf Spannungswähler/ Anschluss Nr.			
	1	2	3	4
4301.1214.16	50 Hz	-	60 Hz	-
4301.1214.19	117	220	240	-
4301.1214.22	110	220	230	-
4301.1214.23	100	115	220	240
4301.1214.24	115	230	240	-
4301.1214.25	100	120	230	-
4301.1214.28	120	230	-	-
4301.1214.29	100	120	230	240
4301.1214.31	-	120	230	-
4301.1214.32	100	120	200	240
4301.1214.33	110	120	220	240
4301.1214.34	100	115	230	240
4301.1214.36	100	110	120	-
4301.1214.40	110	220	240	120
4301.1214.41	100	115	230	-
4301.1214.42	200	230	240	-
4301.1214.44	1	2	3	4
4301.1214.55	230	-	115	-
4301.1224.03	110	-	220	-
4301.1224.05	110	-	230	-
4301.1224.06	115	-	230	-
4301.1224.08	100	120	220	240
4301.1224.12	110	220	240	-
4301.1224.14	-	-	-	-
4301.1224.15	100	120	220	-
4301.1224.24	115	230	240	-
4301.1401	-	-	-	-
4301.1403	-	-	-	-
4301.1405	-	-	-	-
4301.1407	-	-	-	-
4301.1409	-	-	-	-
4301.1411	-	-	-	-
4301.1413	-	-	-	-
4301.1415	-	-	-	-
4301.2814.01	110	150	220	-
4301.2814.03	110	-	220	-
4301.2814.06	115	-	230	-
4301.2814.08	100	120	220	240
4301.2814.15	100	120	220	-
4301.2814.41	100	115	230	-
4301.2824.03	110	-	220	-
4301.2824.06	115	-	230	-
4301.2824.08	100	120	220	240
4301.3536.03	110	-	220	-
4301.3536.06	115	-	230	-
4301.3536.08	100	120	220	240
4301.3537.08	100	120	220	240
4301.3537.11	120	220	240	-

Index "xx" entspricht den letzten 2 Ziffern der Bestellnummer in der Variantentabelle

## Alle Varianten

Montageart	Spannungswähler	Geräte-Sicherungshalter	Kommentar	Passend zu	Bestellnummer
Extra-Safe		1-polig	-	1), 2), 3)	4301.1407
Extra-Safe		1-polig	Ersatzsicherungsfach	1), 2), 3)	4301.1411
Fingergrip		1-polig	-	1), 2), 3)	4301.1405
Fingergrip		1-polig	Ersatzsicherungsfach	1), 2), 3)	4301.1409
Extra-Safe		2-polig	-	1), 2), 3)	4301.1403
Extra-Safe		2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1), 2), 3)	4301.1415
Fingergrip		2-polig	-	1), 2), 3)	4301.1401
Fingergrip		2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1), 2), 3)	4301.1413
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.03
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.05
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.06
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.08
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.12
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.14
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.15
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.1224.24
Extra-Safe	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2824.03
Extra-Safe	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2824.06
Extra-Safe	●	1-polig	-	1)	4301.2824.08
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.01
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.02
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.03
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.05
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.06
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.07
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.08
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.10
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.11
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.12
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.13
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.14
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.15
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.16
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.19
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.22
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.23
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.24
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.25
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.28
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.29
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.31
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.32
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.33
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.34
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.36
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.40
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.41
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.42
Fingergrip	●	1-polig	-	1)	4301.1214.44
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.01
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.03
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.06
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.08
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.15

Montageart	Spannungswähler	Geräte-Sicherungshalter	Kommentar	Passend zu	Bestellnummer
Fingergrip	●	1-polig	Ersatzsicherungsfach	1)	4301.2814.41
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.02
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.03
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.05
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.06
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.07
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.08
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.11
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.12
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.14
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.15
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.23
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.24
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.25
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.26
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.36
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.37
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.38
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.45
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.47
Extra-Safe	●	2-polig	-	1)	4301.1024.48
Extra-Safe	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3537.08
Extra-Safe	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3537.11
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.01
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.02
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.03
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.04
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.05
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.06
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.07
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.08
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.10
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.11
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.12
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.14
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.15
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.23
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.24
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.29
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.34
Fingergrip	●	2-polig	-	1)	4301.1014.49
Fingergrip	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3536.03
Fingergrip	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3536.06
Fingergrip	●	2-polig	Kurzschlussbolzen auf Seite N	1)	4301.3536.08

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

- 1) KEA, KFA;
- 2) KEA-Print (ohne Spannungswähler)
- 3) KM, DD11, DD12, DD21, DD22 (nur 1-/2-polig, ohne Spannungswähler)

"xx" siehe Spannungswählereinsatz-Tabelle

**Verpackungseinheit** 50 ST